

# Sommerkamp TS-277DX

**avanti**  
RADIOKOMUNIKACJA

## AVANTI

00-153 Warszawa, ul. Zamenhofska 1  
tel. (022) 831 34 52, faks (022) 831 54 43

e-mail: [biuro@avanti-radio.pl](mailto:biuro@avanti-radio.pl)

[www.avanti-radio.pl](http://www.avanti-radio.pl)

[www.icom.com.pl](http://www.icom.com.pl)



- Pasma: VHF 140-174 MHz
- Liczba pamięci: 20
- Superheterodyna z podwójną przemianą
- Częstotliwość pośrednia:  
pierwsza 21,8 MHz, druga 455kHz
- Czulość przy 12dB SINAD: -10dBm
- Moc wyjściowa audio: 250 mW
- Stosunek sygnał /szum  
przy 1 mV: 30dB lub lepiej
- Tłumienie sygnału pasożytniczego: lepsze  
niż 60 dB
- Zakres napięcia zasilania: 5-16 V
- Pobór prądu: 5W 950mA,  
2,5W 650mA,  
czuwanie 35mA,  
oszczędzanie baterii 13mA,  
Auto Power Off 5mA
- Ciężar: 185 g bez baterii i anteny
- Moc nadajnika: 2,5W przy 7,2V oraz 5W  
z 12V.
- W komplecie z pojemnikiem na baterie R6
- Dostępny również w pełnym zestawie,  
z akumulatorem 7,2V 600 mAh i ładowarką