

TCB 770

COMMAX[®] PL

COMMAX PL

32-040 Świątniki Górne

ul. Koniecznego 46

tel. (012) 256 50 35, 256 50 25

faks (012) 270 56 96

www.commax.pl

tti



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Liczba kanałów | 40 |
| ■ Moc wyjściowa | 4 W przy 13,8V DC |
| ■ Zakres częstotliwości | 26.96 MHz – 27.410 MHz |
| ■ Modulacja | AM: od 85% do 95%
FM: 1.8kHz ± 0.2 kHz |
| ■ System odbioru | Superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości |
| ■ Impedancja anteny | 50Ω, niezrównoważona |
| ■ Czulość | FM 0,5 μV przy 20dB SINAD
AM 0,7 μV przy 20dB S/N |
| ■ Pobór prądu | max 1.6A |
| ■ Napięcie zasilania | 13.8V DC ± 15% |
| ■ Wymiary szer./gt./wys. [mm] | 140 / 186 / 37 |
| ■ Waga | 870 g |
| ■ Inne cechy | - 10 pasm częstotliwości europejskich
- Niebieskie podświetlenie |

TCB-880

COMMAX[®] PL

COMMAX PL

32-040 Świątniki Górne

ul. Koniecznego 46

tel. (012) 256 50 35, 256 50 25

faks (012) 270 56 96

www.commax.pl

tti



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Liczba kanałów | 40 |
| ■ Moc wyjściowa | 4 W przy 13,8V DC |
| ■ Zakres częstotliwości | 26.96 MHz – 27.410 MHz |
| ■ Modulacja | AM: od 85% do 95%
FM: 1,8kHz ± 0,2 kHz |
| ■ System odbioru | Superheterodyna z podwójną
przemianą częstotliwości |
| ■ Impedancja anteny | 50Ω, nie zrównoważona |
| ■ Czulość | FM 0,5 μV przy 20dB SINAD
AM 0,7 μV przy 20dB S/N |
| ■ Pobór prądu | max 1.6A |
| ■ Napięcie zasilania | 13,8V DC ± 15% |
| ■ Wymiary szer./gt./wys. [mm] | 156 / 176 / 51 |
| ■ Waga | 990 g |
| ■ Inne cechy | - 10 pasm częstotliwości europejskich
- Niebieskie podświetlenie
- 4 programowane przyciski kanałów |

TX-2020/3030

COMMAX[®] PL

COMMAX PL

32-040 Świątniki Górne

ul. Koniecznego 46

tel. (012) 256 50 35, 256 50 25

faks (012) 270 56 96

www.commax.pl



■ Parametry ogólne

Częstotliwość:

TX-2020

146-174 MHz (VHF)

TX-3030

440-470 MHz (UHF)

Liczba kanałów:

16 kanałów

Źródło zasilania:

akumulator 7,5 V,

1300 mAh

Impedancja anteny:

50 Ω

Temp. zakres pracy:

-30°C do +60°C

(EIA)

Wymiary [mm]:

32 x 56 x 6

Waga:

350g

■ Nadajnik

Odstęp międzykanałowy: 25kHz / 12.5kHz

Moc:

VHF: Wysoka 5W / Niska 1W

UHF: Wysoka 4W / Niska 1W

Modulacja FM:

25kHz 16K0F3E / 12.5 kHz 11K0F3E

■ Odbiornik

Czułość:

przy 12dB SINAD (EIA): 0.25 μ V

przy 20dB SINAD (ETS) : 0.60 μ V

Nominalna moc akust.: 400mW

PMR-122TX

COMMAX[®] PL

COMMAX PL

32-040 Świątniki Górne

ul. Koniecznego 46

tel. (012) 256 50 35, 256 50 25

faks (012) 270 56 96

www.commax.pl

tti



- Moc 0,5W
- Zasięg do 3 km
- Ogólnodostępne pasmo 446MHz
- 8 kanałów/38 kanałów CTCSS
- Automatyczne nadawanie/odbieranie VOX
- Funkcja wywołania CALL
- Funkcja przeszukiwania SCAN
- Regulowany poziom głośności
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Zasilanie – 4 baterie lub akumulatory AAA
- Wymiary: 93x57x28,4 (bez anteny)
- W zestawie:
 - 2x radiotelefon
 - 2x futerał, 2x zestaw słuchawkowy, 2x komplet akumulatorów
 - 1x ładowarka stacjonarna
 - 1x zasilacz